www.dimastech.it www.dimastech.com

Dimastech® Banchetto da Bench/Test Mini V1.0



Complete Installation Manual

Anno di Pubblicazione 2012
Versione Manuale 1.0

INDICE:

- Ringraziamenti e Introduzione……..pag. 3
- Lista Componentistica…….. ……..pag. 7
- Imballaggio……..pag. 10
- Fissaggio Piedini, Tasti, Distanziali ed eventuale Porta USB Dimastech®……pag. 13
- Fissaggio Supporto VGA……pag. 17
- Fissaggio Unità Ottiche,HD e Psu……pag. 18
- FlexFan V2.0 120…….....pag. 23
- Assistenza, Garanzia e Avvertenze…….pag. 25
- Conclusioni……..pag. 28
- Copyright……pag. 30

Attenzione:
Leggete completamente questo manuale prima di effettuare il montaggio del Banchetto da Bench/Test Mini V1.0 Dimastech®

RINGRAZIAMENTI

Gentile Cliente la ringraziamo per aver acquistato il nostro Banchetto da Bench/Test Mini V1.0 Dimastech®

INTRODUZIONE

I Banchetti da Bench/Test DimasTech® sono case appositamente realizzati per soddisfare le esigenze di assemblaggio rapido di componenti hardware.

Questo nuovo prodotto nasce dalla necessità di rispondere alle richieste di un mercato in continua evoluzione cercando di creare soluzioni che possono aiutare la nostra clientela, fornendo un prodotto semplice, pratico, maneggevole ma che rispecchi l'esigenza e la freneticità del mercato grazie allo studio attento delle novità (nuove schede Madri ed Hardware) e all'aiuto della clientela più esperta e affezionata. Di seguito potrete trovare le caratteristiche salienti del nuovo banchetto Mini V1.0 Dimastech®.

Dimastech® non solo è attenta alla funzionalità del suo nuovissimo Banchetto da Bench/Test Mini V1.0 ma anche all'esigenza estetica proponendo un prodotto qualitativamente elevato, rifinito nei minimi particolari e totalmente "Made in Italy"

Questo Case unisce le caratteristiche principali delle precedenti versioni: dalla Versione Easy prende la funzionalità, la forma (che ormai contraddistingue il nostro banchetto e il nostro marchio) e la completezza negli accessori fornendo un Bundle già pronto all'uso e della versione Hard eredita la compattezza: in modo da avere un prodotto funzionale e completo ma allo stesso tempo estremamente piccolo e leggero.

Il "Banchetto da Bench/Test Mini V1.0" può essere utilizzato sia come stazione da test, sia come un normale case per l'uso quotidiano, adatto per chi non necessità di un impianto a liquido ma di una soluzione estremamente pratica ed efficiente.

Il Banchetto da Bench/Test Mini V1.0 offre supporti e compatibilità certificate con tutti i prodotti hardware e quasi tutte le schede madri presenti ad oggi sul mercato.

Il Banchetto da Bench/Test Mini V1.0 può ospitare fino a tre Hard Disk, che potranno essere montati grazie al nuovo Supporto per Hard Disk con speciale Minuteria Antivibrazione; inoltre sia ha la possibilità di montare sul lato sinistro del Banchetto un Hard Disk in modalità "On the Fly" ossia, utilizzando la comoda minuteria antivibrante, si potrà montare il disco in piena libertà,

ideale per chi deve compiere operazioni di backup di Pc non funzionanti.

Grazie a questa nuovissima modalità "On the Fly" sarà possibile inoltre installare anche un SSD Disk al posto dell'Hard Disk Standard (3,5").

Questo è reso possibile dall'innovazione apportata al nuovo Banchetto da Bench/Test Mini V1.0 fornito non più di semplici fori ma di "Asole" studiate per permettere di aggiungere e rimuovere i componenti senza l'ausilio di viti o strumenti ma con un facile "clip".

All'interno del Bundle troverete un nuovo e vasto assortimento di viteria studiata appositamente da DimasTech per rendere più funzionale il montaggio. Da questa esigenza nascono i nuovissimi Distanziali EasyGo Fasteners, che permettono il montaggio della scheda madre senza l'ausilio di viti ma apportando una leggera pressione e fissandola in attimo; le nuove viti in Alluminio, molto più leggere delle precedenti e una nuovissima Minuteria in Gomma appositamente creata per fissare la componentistica tramite le Asole del nuovo Banchetto.

Dimensioni Complessive:

- 340mm Profondità x 370mm Larghezza x 120mm Altezza (Altezza viene rilevata considerando i Piedini in Gomma e non considerando i distanziali da 25mm per supportare la Motherboard e il SupportoVga)


Specifiche Tecniche:

- Banco realizzato in Lamiera Decappata spessore 1,5 mm
- Taglio Laser CNC
- Verniciatura a Forno, Fosfatazione di Base
- Totalmente " Made in Italy"
- Speciali Asole Dimastech®
- Compatibilità con Motherboard ATX e Full ATX e MicroAtx, XL-ATX, Mini ATX
- Istallazione fino a 2 Periferiche 5,25 Pollici,
- Istallazione fino a 3 Dischi Rigidi (3,5 Pollici)
- Possibilità di Montare 1 Hard Disk (3,5") o 1 Ssd Disk (2,5") in Modalità "On the Fly"
- Ampio Passaggio sotto la Zona Socket per Rimozione Dissipatori
- Tasti Cablati Dimastech® per Reset e Power Switch
- 7 Slot PCI (espandibili a 10 con Kit Dimastech® 10 Slot XL-ATX Nero – BT062)
- Compatibilità con Alimentatori fino a 22cm di Lunghezza,
- Viteria Zigrinata Dimastech® passo M3 e 6-32 (Passo Americano UNC),

- Piedini in Gomma
- Supporto Dimastech® FlexFan 120 V2.0
- Cassetto Inferiore dotato di Pista di Scorrimento e fissaggio tramite Viti Zigrinate Laterali
- Posizionamento Supporti Periferiche con Minuteria Antivibrante Dimastech®
- Scritta Modello Prodotto con Taglio Laser
- Posizionamento Supporti Periferiche Modulabile
- Dadi Zigrinati Dimastech®
- Eliminazione Totale dell'utilizzo di Strumentazione Esterna al Banchetto
- Possibilità Montaggio Porta USB Frontale (acquistabile separatamente Cavo USB Dimastech® per Banchetti – BT032)

LISTA COMPONENTI

- Dimastech® Banchetto da Bench/Test Mini V.1.0
- Supporto Dimastech® per Hard Disks
- Supporto Dimastech® per Unità Ottiche
- Supporto Dimastech® Schede di Espansione
- Dimastech® FlexFan 120 V2.0
- Un Kit Completo di Viteria per i fissaggi, Viteria Zigrinata per Supporto Schede Espansione, Gommini Dimastech®, Pulsanti e Cavetti Dimastech® Reset e Power e Piedini Dimastech®
- 10 Distanziali Dimastech® EasyGo,
- 1 Adesivo Dimastech®





Parte Superiore detta"Top





Piano fissato con 4/6 comode viti M3 al "Top"

IMBALLAGGIO

Il vostro Banchetto da Bench/Test Mini V1.0 Dimastech® è comodamente imballato in un package Dimastech®, facilmente riconoscibile; ogni singolo componente è protetto da uno spesso strato di polistirene che assicura l'incolumità del prodotto.



Componentistica riposta all'interno di una sagoma di polistirolo in modo tale che ogni pezzo sia protetto da urti





In questa **Nuova Versione i Supporti Hd e Unità Ottiche risultano già montati** per facilitare l'estrazione dalla scatola e il Montaggio al cliente



FISSAGGIO PIEDINI, TASTI, DISTANZIALI & EVENTUALE CAVO USB DIMASTECH®



Piedini in Gomma, forniti di filetto, avvitabili direttamente alla parte superiore detta "Top" senza alcuna viteria aggiuntiva

Tastini "Power and Reset" avvitabili con Ghiera M16 nell'apposito spazio, connessione ai cavetti tramite vite M2.5




Porta USB Dimastech® avvitabile tramite 2 viti M3 nell'apposito spazio frontale



I **distanziali Easy Go** per Motherboard, sono forniti di filetti nella parte inferiore per essere facilmente avvitati alla parte "Top" e nella parte Superiore di una chiusura a pressione per fissare la scheda Madre senza viti ma con una semplice pressione centrando i fori della scheda Madre Stessa

FISSAGGIO SUPPORTO VGA




Il Supporto VGA viene fissato alla parte "Top" del Banchetto Dimastech® tramite 2 dadi zigrinati M4 e 2 viti M4x10

FISSAGGIO UNITA' OTTICHE & HD, PSU




L'Alimentatore è montato direttamente alla Parte "Top" nello Speciale Alloggiamento.









PLEXTOR




Supporto Lettori Ottici

Supporto HD 3,5"






Nuovo Fissaggio a Scorrimento con Speciali Gommini e Viti



Supporti e dischi montati; dischi montati con viti speciali e speciali Gommini


FLEXFAN V2.0 120



Il FlexFan 120 in questa Versione è un supporto compreso nel Bundle

<u>Viteria FlexFan V2.0 120:</u>

- 3 Viti Zigrinate DimasTech® Special M4 Testa Piatta Silver
- 2 dadi M4



Il **FlexFan** è dotato di 1 filetto maschio M4 e si monta direttamente sul "Top" del Banchetto avvitando il braccio agli appositi fori filettati ai lati della Motherboard

ASSISTENZA

Il prodotto è sottoposto a seri controlli di qualità prima di essere spedito a clienti finali o distributori; nel qual caso ci fossero componenti mancanti o non funzionanti correttamente la preghiamo di seguire questi quattro passaggi fondamentali per avere una veloce ed efficiente assistenza:

1. Contattare il vostro rivenditore
2. Contattare Dimastech Systems Snc direttamente attraverso il forum di assistenza o l'apposita sezione "Assistenza" sul sito www.dimastech.it
3. Contattare Dimastech Systems Snc direttamente telefonicamente al n°- +39 030 5231578 (orari 08:00 alle 17:00 GMT +01:00)
4. Inviare il proprio feedback via e-mail info@dimastech.it

GARANZIA

Dimastech Systems Snc garantisce i suoi prodotti da difetti produttivi per due anni.
Dimastech Systems Snc non assicura che ogni prodotto nonostante i seri controlli qualità sia privo di difetti.
I prodotti che sono distribuiti da Dimastech Systems Snc ma prodotti da terze parti sono venduti come sono e quindi non sono inclusi nella garanzia. Vi preghiamo di

visitare il sito www.dimastech.it nella sezione "Garanzia" per maggiori informazioni.

AVVERTENZE PRODOTTO

Dimastech Systems Snc non si ritiene responsabile per danneggiamenti o incidenti a cose o persone per qualsiasi difetto o uso improprio di questo prodotto.

Attenzione: le condizioni sovra citate si intendono accettate al momento dell'acquisto del prodotto.

Se non siete d'accordo con le condizioni riportate contattate il vostro distributore o Dimastech Systems Snc .

Il diritto di recesso sarà gestito secondo la normativa vigente.

Per maggiori informazioni consultate il sito www.dimastech.it nella sezione "Diritto di Recesso"

AVVERTENZE MANUALE

Dimastech Systems Snc si riserva il diritto di modificare questo documento senza avvisi.
Ulteriori aggiunte, modifiche possono essere implementate nelle prossime versioni; in nessun caso Dimastech Systems Snc è responsabile per danneggiamenti

o incidenti a cose o persone causati dall'uso improprio delle informazioni contenute all'interno di questo manuale.

CONCLUSIONI

I nostri Banchetti da Bench/Test , recensiti da diversi siti dediti all'argomento, risultano essere un'ottima soluzione per tutti quegli utenti che non si accontentano del normale case ma che vogliono qualcosa in più, quella funzionalità che tutti gli utenti dediti al "cambio frequente dei componenti" necessitano e desiderano. Globalmente riconosciuti come miglior postazione da Test dalla comunità overclockers mondiale .



NOTE

COPYRIGHT

Copyright © 2012 - DIMASTECH SYSTEMS SNC – Sede Legale in Via dell'Artigianato, 40 - 25039 Travagliato (Bs)
P. Iva e Codice Fiscale 030 5231578

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia
al n. 03065680989
Numero REA: BS-502729

Tutte le fotografie riportate all'interno di questo manuale sono di proprietà della Dimastech Systems Snc; ringraziamo per la realizzazione del servizio fotografico il Sig. Cannavale Alessio Vincenzo; l'uso improprio e la riproduzione anche solo parziale senza il consenso della Dimastech Systems Snc saranno puniti ai sensi di legge.

Il marchio registrato Dimastech® è di proprietà della Dimastech Systems Snc.

E' severamente vietata la riproduzione parziale o totale di questo manuale (tranne la breve citazione negli articoli o nelle rassegne critiche) senza autorizzazione scritta da Dimastech Systems Snc.


DT
DIMASTECH